

■ EGW135



- 軽量・コンパクト
- 交流発電機として使えます。

単相 100 V、1.8kVA (50/60Hz)

- 無段階ダイヤル式電流調整

電流の微妙な調整ができる本機はタップ式(段階式)に比べ溶接しやすくなりました。

■ EGW185M-I



- 溶接・発電同時使用可能(0.2kVA程度)
- 溶接電流設定(プリセット)機能付
- デジタル表示機能付、集中操作パネル
- メンテナンス時に便利な各種チェック機能付

機 種		エンジン式溶接機 135 A	エンジン式溶接機 180 A
型 式		EGW135	EGW185M-I
メ ー カ ー		新ダイワ	新ダイワ
仕 様		—	インバーター・超低騒音
溶 接	出 力 電 圧 (A)	DC130	DC170
	電 流 範 囲 (A)	DC40~135	DC45~185
	適 用 溶 接 棒 (mm)	Φ2.0~3.2	Φ2.0~4.0
	使 用 率 (%)	40	50
補 助 電 源	周 波 数 (Hz)	50/60	50/60
	出 力 (kVA)	1.8	3.5
	電 圧 (V)	単相100	単相100
	電 流 (A)	18	35
エ ン ジ ン	定 格 出 力 (kW)	4.1	7.1
	定 格 回 転 数 (回/分)	3,600	3,600
	燃 料	ガソリン	ガソリン
	燃 料 タ ン ク (ℓ)	8.2	15
	燃 料 消 費 量 (ℓ/h)	1.17	1.66
寸 法	全 長 (mm)	580	730
	全 幅 (mm)	427	545
	全 高 (mm)	460	647
乾 燥 質 量 ( 整 備 質 量 ) (kg)		49[58]	95[110]

※ 135Aは溶接コード1本(20m)使用に限りです。  
 ※ 溶接コード別途 20m/本 ※ 手持ち溶接面別途

※ 溶接棒(販売)もごさいます。お気軽にお問い合わせください。